

ハイコストパフォーマンス・ハイカレント4chパワーアンプ登場



RMS 50W x 4CH @4Ω

2Ω/1Ω STEREO DRIVE STABLE

2Ω BRIDGE DRIVE STABLE

VARIABLE HI/LO PASS FILTER

3MODE PROTECTIONS

MODEL : DA-X5

税込標準価格 ¥52,500 /1台

本体価格 ¥50,000

DIECOCKパワーアンプから、コストパフォーマンス抜群のハイクオリティー4chパワーアンプ登場。
幅282mmのコンパクトボディに2Ωブリッジ接続も可能な、タフネス回路を組み込み。ブリッジモードで定格出力200Wを発生し、200Wx2chのハイパワーアンプに化けるスグレモノ。

もちろんローインピーダンス負荷にも対応する設計ですので、フロントスピーカー+4Ωサブウーハーx2本のドライブなど、様々なシステムに合わせていただけます。

また、フロントch・リアchともにバリアブルハイパス&ローパスフィルターを備えていますので、スピーカーのベストドライブセッティングに便利です。



徹底ハイクラス設計。こだわりぬいたコネクタ一部

ヘキサボルトタイプのRCAコネクタ、ダイレクト・ケーブルインのターミナルを採用など、伝送ロスの低減、経年劣化によるダメージが大幅に軽くなる信頼性の高いコネクタパーツを惜しみなく投入しています。

DA-X5はプライスを越えたハイクラスパワーアンプです。



フロントch・リアchともにバリアブルハイ&ローパスフィルター装備

本体アンダーカバー部にフィルタースイッチを納め、周波数調整はターミナルフェイス部分に設置。セッティング時の細やかな調整にも便利です。



ハイカレント設計ならではのタフな電源部。サウンドに差をつける

ハイカレント設計は、単なるローインピーダンスドライブを狙ったものではありません。通常使用時の電源部の余裕から生まれる抜群のクオリティーもハイカレントアンプのアドバンテージ。Double Sided Glass Epoxy PCB(ガラスエポキシ両面基板)を採用し、アンプ内での信号損失を極めて低く抑えるベストクオリティーを獲得。さらに電源端子部、出力端子部への伝送は極太金メッキBARを採用。高級パワーアンプ並のデバイスを注ぎ込んだ、ハイクオリティー設計です。

【スペック】 ・対応出力負荷(インピーダンス) : 4/2/1Ω(ブリッジモードは2Ωまで) ・定格出力 : 50Wx4ch (4ΩST) / 100Wx4ch (2ΩST) / 200Wx4ch (1ΩST) / 200Wx2 (4ΩBG) / 400Wx2 (2ΩBG) ・S/N比 : 105dB以上 ・入力レベル : 0.15V-3V ・入力インピーダンス : 20kΩ ・ダンピングファクター : 300以上 ・内蔵フィルター(ハイパス 50Hz-250Hz -12dB/oct.) (ローパス 50Hz-250Hz -12dB/oct.) ・サイズ : 282x57x230 mm (突起部除く) ・重量 : 3.7kg ※2Ω負荷及び1Ω負荷でのご使用の際は、別途冷却ファン等の設置をお願いします。

BELTEK INTERNATIONAL CORPORATION JAPAN

ベルテックインターナショナル株式会社 〒360-0023 埼玉県熊谷市佐谷田3478-1 TEL. 048-526-7299 FAX. 048-526-7297

配信日 : 2009年2月7日

TOTAL No.0034